

< S E C O M DXI 操作説明書 >

下班时的操作方法

最后离开公司的人，必须要下列操作。
※操作以前，请确认在公司里无人，最后门以外的所有的窗户，门锁好。

① 首先按「SECOM」按钮 → 图A

液晶画面中表示出来。请稍等
“WAIT” → 进入第②步
“NO. CHK POINTS, GO&CHECK” → 进行<注意>的操作。

② 液晶画面里表示“INSERT STICK NOW”的时候，

插入IC磁条后，听到<哔>的声音时，请拔出 → 图B

设防开始。
在事先决定好的延期时间内(控制器..哔哔...哔..)的鸣叫时间段之内)
请最终出入口(事先决定好的门)退出

注意：在① 如果有“NO.CHEK POINT, GO&CHK”的表示的话，请进行下列操作

1. 按▽的按钮、请找不能设定的地方 → 图C
2. 请确认不能设定的地方（比如门没关好等），重新从①开始操作
画面表示例：“CNTC1, OFFICE EAST WINDOW”

图A



图B



图C



< S E C O M DXI 操作説明書 >

上班时的操作方法

第1个人上班公司的人，必须要下列操作。

※请进出下班时候使用的门。

控制器 (哔哔.哔.)的鸣叫时间段之内操作

插入IC磁条后, 听到<哔>的声音时, 请把出 → 图D



图D

设防被解除。
提示音停止鸣叫



图E

注意: 如果操作错误原因来报警或者上班时候已有报警的时候, 请进行下列的解除操作

1. 异常报警时, 右上的红灯亮(ALARM) (异常信号送到SECOM控制中心)
2. 插入IC磁条后, 请把出 → 图E
3. 请按▼按钮, 确认“PRESS SECOM“的表示 → 图F紫
3. 请按SECOM按钮。 → 图F绿
4. 解除异常了了。红灯不亮 (异常状态恢复)



图F